

τηλέφωνα IP ασύρματα τηλέφωνα

IP ασύρματο τηλέφωνο KX-TGQ200

Γενικός	χρώμα	B [Μαύρο], Δ [Λευκό]
	Ασύρματο ακουστικό (ποσότητα)	1
	συχνότητα	1,9 GHz
	εύρος συχνοτήτων	1,88 GHz - 1,90 GHz
	ποσότητα καναλιών	120 κανάλια
	Σύστημα	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
	Λειτουργία ασφαλείας DECT	Ναί
	ΚΑΠΑΚΙ	Ναί
	αριθμός τηλεφωνικών γραμμών	Ναι *2, *4
	Επιλογή σύνδεσης για πολλά ασύρματα ακουστικά	-
	Υποστήριξη πολλαπλών σταθμών βάσης	-
	Γλώσσα LCD	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τουρκικά
	Λειτουργία επαναλήπτη WiFi	-
	Κατηγορία Bluetooth®	-
Λειτουργία ECO	Λειτουργία Eco με ένα άγγιγμα) / Eco Mode	-
	Χωρίς ακτινοβολία	Ναι (Eco Mode Plus) *2
φιλικότητα προς τον χρήστη	Συμβατό με το key finder	-
	Υποστήριξη πολλαπλών εύρεσης κλειδιών	-
	καθαρός ήχος	-
	Μείωση θορύβου (ασύρματο ακουστικό)	-
	Μείωση θορύβου (Σύστημα τηλεφωνητή)	-
	Προσαρμοσμένο σύστημα ήχου	-

	(ισοσταθμιστής)	
	Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής (HAC)	-
	παροχή ρεύματος έκτακτης ανάγκης	-
	λειτουργία διακοπής ρεύματος	-
	οθόνη μωρού	Ναι, 1
	έξυπνο κουμπί	-
	Απαντήστε με οποιοδήποτε κλειδί	Ναί
	Nicht-stören-Modus	Ja
	Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie)	-
	SMS	-
	Rufunterdrückung	-
	Notruf	-
	Telefonkonferenz mit Amtsholung	Ja, 3-Wege *1, *3
	Sprechanlage	Ja (Rufaufschaltung) *1
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation)	-
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen)	Ja *1
	Intercom-Funktion (alle)	Ja *1
	Uhr	Ja
	Kalender / Planer	-
	Wecker (Weckruf / Memo-Alarm)	Ja
	Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion)	-
	Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support)	-
Anruferkennung / Telefonbuch	Anruferkennung	Ja *2, *5
	Speichern der Anruferkennung	Ja *2, *5

	Anruferanzeige/Gespräch halten	Ja *2, *6
	Kategorieklingelton/Privatklingelton	-/ -
	Farben für Kategorieanzeige	-
	Anruferkennung (schnurloses Mobilteil)	-
	Sprache der sprechenden Anruferkennung	-
	Anrufersperre	Ja (Anrufersperre) (100 Nummern) *5, *7
	Blockieren bestimmter Nummern	Ja *5
	Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer	-
	Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil)	Ja *5
	Individueller Telefonbuchspeicher für das Mobilteil (Name/Nummer)	1 Name + 3 Telefonnummern: 100 Einträge (Vorname: 16 Zeichen, Nachname: 16 Zeichen/24 Ziffern)
	Gemeinsamer Telefonbuchspeicher (Name/Nummer)	Ja (*2)
	Telefonbuchkopie (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)	-
	Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth	-
	Kurzwahl bei schnurlosen Mobilteilen	Ja (9 Einträge)
	Kettenwahl (schnurloses Mobilteil)	-
CAT-iq Kompatibilität	CAT-iq Kompatibilität	Ja (CAT-iq 2.0)
	Over-the-Air-Softwareupdate (Speichergröße)	-
	HD Voice	Ja
	Umweltfreundlicher Energiesparmodus	Ja
FRITZ BOX-Kompatibilität (DECT)	FRITZ BOX-Kompatibilität	Ja, FRITZ!OS 6.69 oder höher und Aktivierung im Routermenü notwendig
	Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs	Ja

	Anruferanzeige (Name/Nummer)	Ja *5
Schnurloses Mobilteil	LCD	4,6 cm (1,8 Zoll)/Vollpunktmatrix Schwarzweiß/128 x 64 Pixel
	Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung	Weiß
	Beleuchtete Tastatur	Bernsteingelb
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	Ja (5 Schritte)
	Voll-Duplex Freisprechen	Ja *8
	Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole)	-
	Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie)	30 (0 + 30)
	Polyphone Klingeltöne	32-fach
	Klingelton Lautstärke Stufen	5 + AUS
	Hörer-Lautstärke	5
	Wahlwiederholungsspeicher	Ja (*2)
	Auto Wahlwiederholung	-
	Klingeltonanzeige (Farbe)	-
	Ladestandsanzeige (Farbe)	-
	Halten	Ja (*2)
	Stummschaltung	Ja
	Tastensperre	Ja
	Kopfhöreranschluss	-
	Sicherer Griff	-
	Kurzhubtaste	-
An der Wand montierbar (Ladegerät)	-	
Anrufbeantworter	Anrufbeantworter	-
	Aufnahmedauer	-
	Nachricht vor- und zurückspulen	-
	Akustisches Signal bei Nachrichten	-

	Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf	-
	Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten	-
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS	-
	Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils)	-
	Mitschneiden	-
	Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil)	-
	Sprachwahl für Ansagetexte	-
	Fernbedienung mit Mobilteil	-
	Fernbedienung von aussen (DTMF)	-
	Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten)	-
Zubehör	Schlüsselfinder integriert (Menge)	-
	Integrierter Repeater	-
	Gürtel-Clip enthalten	-
Sonstiges	aufladbare Batterie	Ni-MH (AAA x 2)
	Sprechzeit	Bis zu 17,5 Stunden
	Standby Zeit	Bis zu 300 Stunden
	Ladezeit	ca. 7 Stunden
Stromverbrauch	Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus	0.35W
Abmessungen / Gewicht	Abmessungen des Mobilteils (H x B x T)	Ca. 165 mm x 48 mm x 31 mm
	Abmessungen Ladegerät (H x B x T)	Ca. 53 mm x 61 mm x 72 mm
	Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T)	-
	Repeater-Abmessungen (H x B x T)	-
	Gewicht des Mobilteils mit Akku	Ca. 130 g

	Gewicht des Ladegeräts	Ca. 50 g
	Ανιχνευτής κλειδιού βάρους	-
	βάρος του επαναλήπτη	-
Βαθμός	<p>*Απαιτείται 1 δεύτερο ακουστικό. *2 Ανάλογα με το σταθμό βάσης (δρομολογητής/διεπαφή). *3 3-way: ακουστικό - ακουστικό - σταθερό, ακουστικό - σταθερό + σταθερό *4 Απαιτεί συνδρομή σε υπηρεσία πολλαπλών γραμμών από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας. *5 Απαιτεί ενεργή υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας. *6 Υπηρεσία αναμονής κλήσης Active Caller ID και Caller ID που απαιτούνται από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας. *7 Απαιτεί την προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμού ανεπιθύμητων κλήσεων. *8 Εκτός εάν η ένταση του ηχείου έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.</p>	

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Panasonic Marketing Europe GmbH